

Rund um Telefonie

- [Anleitungen für die Telefone](#)
- [Anrufbeantworter - VoiceBox](#)
 - [Anrufbeantworter „VoiceBOX“ der Digitalisierungsbox Premium](#)

Anleitungen für die Telefone

Hier finden Sie alle wichtigen Dokumente der jeweiligen Hersteller zu den eingesetzten Geräten.

Die Übersetzung der Webseiten erfolgt jeweils mit Google Translator.

Grandstream GXP1630



Externe Links zu grandstream.com

Schnellanleitung: [Original](#) | [Deutsch](#)

Benutzerhandbuch: [Original](#) | [Deutsch](#)

Grandstream GXP2170



Externe Links zu grandstream.com

Schnellanleitung: [Original](#) | [Deutsch](#)

Benutzerhandbuch: [Original](#) | [Deutsch](#)

Einrichtung Bluetooth: [Original](#) | [Deutsch](#)

Grandstream DP 750



Externe Links zu grandstream.com

Schnellanleitung: [Original](#) | [Deutsch](#)

Benutzerhandbuch: [Original](#) | [Deutsch](#)

Anrufbeantworter - VoiceBox

INFO: Ruft Sie diese Nummer 0800 33 2424 an? Dann ist die Sprachbox der Telekom Aktiv und wird NICHT vom BLK IT-Service verwaltet.

Anrufbeantworter „VoiceBOX“ der Digitalisierungsbox Premium

Anrufbeantworter „Grußansage auf sprechen“ (ohne Passwortabfrage)

1. Wählen Sie die „50“
2. Warten Sie bis alle Ansagen durch sind.
3. Geben Sie „#92“ ein
4. Drücken Sie die „1“ zum Beginnen der Ansage und
die „2“ zu Speichern der Ansage.

Anrufbeantworter „Grußansage anhören“

1. Wählen Sie die „50“
2. Warten Sie bis alle Ansagen durch sind.
3. Geben Sie „#91“ ein

Anrufbeantworter „Grußansage löschen“

1. Wählen Sie die „50“
2. Warten Sie bis alle Ansagen durch sind.
3. Geben Sie „#93“ ein

Tastenbelegungen des Anrufbeantworters „VoiceBox“

1. Wählen Sie die „50“

- Zum Löschen der aktuellen Nachricht drücken Sie die „1“
- Zum Speichern der aktuellen Nachricht drücken Sie die „2“
- Zum Wiederholen der aktuellen Nachricht drücken Sie die „3“
- Zum Überspringen der aktuellen Nachricht drücken Sie die „4“
- Zum Abhören von alten Nachrichten drücken Sie die „8“
- Zum Abhören von gespeicherten Nachrichten drücken Sie die „9“